

Stick Logger LSE-3 (Ethernet)

Návod k Obsluze

Popis produktu

Monitorovací platforma LSE-3 obohatí váš měnič ethernetovým 10/100 Mbps LAN portem a zajistí tak spolehlivou vzdálenou správu, přenos dat do cloudu a následnou správu přes aplikaci SOLARMAN. Ta mimo jiné umožňuje vzdálený monitoring případně nastavení parametrů. Zařízení je určeno pro měniče Xtend Solarmi - Deye i GridFree.

Instalace

Kroky:

1. Odstraňte vodotěsný kryt, vnitřní jádro a tělo vodotěsného spoje v uvedeném pořadí. Pozor na ztrátu vodotěsného kroužku.
2. Nasadte na síťový kabel vodotěsný kryt, vodotěsné vnitřní jádro, tělo vodotěsného spoje a vodotěsný kroužek v uvedeném pořadí (otevřete vodotěsné vnitřní jádro silou).
3. Zasuňte RJ45 konektor do rozhraní Stick Loggeru. Utáhněte tělo vodotěsného spoje a vodotěsný kryt. Během utahování zajistěte, aby se síťový kabel neuvolnil.
4. Připojte logger k rozhraní komunikace měniče podle šipky na diagramu.
5. **Instalace/odebrání:**
 - a. Instalace: Otáčení po směru hodinových ručiček.
 - b. Odebrání: Otáčení proti směru hodinových ručiček.**Upozornění:** Během instalace nebo odstraňování loggeru neotáčejte tělem loggeru.

Stavové kontrolky a jejich význam:

- **NET:** Stav komunikace se sítí.
 - Světlo zhasnuto: Připojení k síti selhalo.
 - Světlo zapnuto: Připojení k síti úspěšné.
- **COM:** Stav komunikace s měničem.
 - Světlo zhasnuto: Komunikace s měničem selhala.
 - Světlo zapnuto: Komunikace s měničem úspěšná.
- **SER:** Stav komunikace se serverem.
 - Pomalé blikání (6 s zapnuto/6 s vypnuto): Připojení k serveru selhalo.
 - Rychlé blikání (1 s zapnuto/1 s vypnuto): Připojení k serveru úspěšné.

Upozornění:

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál a uchovejte jej na místě, kde jej snadno najde personál údržby.

1. Prosím odpojte logger po vypnutí napájení.
2. Nainstalujte Stick Logger do měniče po připojení kabelů.
3. Pro zajištění kvality komunikace používejte stíněné kroucené kabely nebo lepší. Maximální komunikační vzdálenost nesmí překročit 100 m.

Prohlášení o shodě

Prodávající tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2014/30/EU a 2014/35/EU. Toto prohlášení je vydáno na základě dokumentů předložených výrobcem, které je možné získat v sídle prodávajícího.



Informace k likvidaci výrobku

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten Vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh Vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.

