

Eaton XCI3278221-00000

Catalog Number: XCI3278221-00000

Eaton Green Motion Home, nabíjecí stanice pro elektromobily, online, nastavitelný výstupní výkon 3,7 kW až 22 kW (jednofázový nebo třífázový), konektor typu 2,



Foto je reprezentativní

General specifications

Název výrobku

Eaton Green motion home EV charging station

Katalogové číslo

XCI3278221-00000

EAN

3553340301056

Délka/hloubka produktu

116 mm

Výška výrobku

291 mm

Šířka výrobku

263 mm

Hmotnost výrobku

3 kg

Soulad

Opatřeno značkou CE
IEC 61851-1

Kód modelu

GMH V2 3.7-22 kW Socket T2 On-Line

Electrical specifications

Jmenovité napětí

400V

Jmenovitá frekvence

50 Hz

Jmenovitý proud

32 A

Fáze

Třífázové

Jmenovitý připojovací výkon

22 kW

Výkon na nabíjecí místo – max.

22 kW

Počet nabíjecích jednotek

1

Počet LED žárovek

1

Mechanical specifications

Materiál skříně

Plast

Metoda montáže

Nástěnná montáž

Stojan na podlahu

Model připojení na instalační straně

Jednofázový

3fázový

Typ kabelu

Konektor typu 2

Délka nabíjecího kabelu

0 m

Počet konektorů vozidla (typ 2, CCS)

0

Počet výstupních zásuvek (CEE)

0

Počet výstupních zásuvek (typ 2)

1

Environmental specifications

Stupeň krytí

IK08 (Odolnost proti rázům)

IP54

Provozní teplota

-25°C až 45°C

Additional specifications

Protokol

OCPP

Zvláštní charakteristiky

Eaton Green Motion Home je AC nabíjecí stanice pro elektromobily speciálně navržena pro vnitřní i venkovní použití v soukromých parkovacích zařízeních pro jednotlivé domy.

- Bezpečné nabíjení elektromobilů
- Osvědčená technologie nabíjení elektromobilů
- Pohodlné nabíjení vhodné pro všechny typy

soukromých elektromobilů

- Kabel nebo zásuvka typu 2
- Kompaktní
- Montáž na stěnu nebo na podlahu
- Nabíjení elektromobilů s ohledem na budoucnost díky snadno nastavitelnému výstupnímu výkonu
- Specializovaná mobilní aplikace

Obsah balení

Nabíjecí stanice pro elektromobily Green Motion Home

Stručná příručka

Bezpečnostní pokyny

Vrtací šablona

Osazeno:

Komunikační rozhraní

Domovní pojistková skříňka

Správa zatížení

Elektroměr

Funkce

Kontrola přístupu